



Producte:

CONDICIONAMENT D'ALARMES I SISTEMES DE SEGURETAT A LA NOVA NORMATIVA EN-50131 (GRAU 2 I GRAU 3)

NORMATIVA GRAU II

BOE NUM 42 VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2011 SEC. I PÀG..18315-18332

3170 ORDEN INT/316/2011 DE 1 FEBRERO

| | |
|------------------------------------|--|
| INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT | GRAU II DE RISC BAIX A MITJÀ DEDICAT A HABITATGES I PETITS ESTABLIMENTS COMERÇOS I INDÚSTRIES EN GENERAL QUE VULGUIN CONNECTAR-SE A UNA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES (CRA *) O EN EL SEU CAS A CENTRES DE CONTROL |
| | ÚNICAMENT LES EMPRESSES DE SEGURETAT AUTORIZADES PODRAN FER LES OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS APARELLS, DISPOSITIUS O SISTEMES DE SEGURETAT I ALARMA QUAN AQUESTS VULGUIN CONNECTAR-SE A UNA CRA * |
| | PER CONNECTAR APARELLS DISPOSITIUS O SISTEMES DE SEGURETAT A CRA * O CENTRES DE CONTROL SERÀ OBLIGATORI QUE LA INSTAL·LACIÓ SIGUI REALITZADA PER UNA EMPRESA DE SEGURETAT INSCRITA AL REGISTRE CORRESPONENT I S'AJUSTI ALS ARTICLES 40, 42, 43 DEL REGLAMENT DE SEGURETAT PRIVADA |
| | LES EMPRESSES DE SEGURETAT D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT I LES EMPRESSES EXPLOTADORES DE CENTRALS D'ALARMA ESTARAN OBLIGADES ABANS D'EFFECTUAR LA CONNEXIÓ A INSTRUIR L'USUARI PER ESCRIT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI INFORMANT DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques I FUNCIONALS DEL SISTEMA I DE LES RESPONSABILITATS QUE PORTA AMB SI LA INCORPORACIÓ AL MATEIX Art. 47 |
| | QUEDA PROHIBIDA LA INSTAL·LACIÓ DE MARCADORS AUTOMÀTICS PROGRAMATS PER TRANSMETRE ALARMES DIRECTAMENT A LES DEPENDÈNCIES DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT (FCS) DE L'ESTAT, LES ALARMES HAURAN SER TRANSMESSES, EN TOT CAS, A TRAVÉS DE CENTRALS EXPLOTADORES DE ALARMES O CENTRALS D'ÚS PROPI Art. 39 |

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIALS | QUALSEVOL ELEMENT O DISPOSITIU QUE FORMI PART D'UN SISTEMA D'ALARMA DELS RECOLLITS PER LA NORMATIVA DE SEGURETAT PRIVADA HAURÀ DE COMPLIR COM A MÍNIM EL GRAU I LES CARACTERÍSTIQUES ESTABLERTES A LES NORMES UNE-EN 50130 50131 50132 50133 50136 I A LA NORMA UNE CLC / TS 50398 O EN AQUELLES ALTRES CRIDADES A SUBSTITUIR A LES ESMENADES NORMES APLICADES EN CADA CAS I QUE ESTIGUIN EN VIGOR. LA INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL NO HOMOLOGAT SUPOSARÀ UNA SANCIÓ PER L'EMPRESA INSTAL·LADORA |
| PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ | EL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ S'HAURÀ DE REALITZAR SEGONS LA NORMA UNE-CLC/TS 50131-7 EN ELLA ES DETERMINA LA UBICACIÓ I DISTÀNCIA ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS DE DETECCIÓ |
| PERÍODE D'ADAPTACIÓ | EL PERÍODE PER ADEQUAR TOTS ELS SISTEMES CONNECTATS A CRA * SERÀ DE 10 ANYS SEMPRE QUE NO TINGUIN EXPRESSAMENT ASSENYALAT UN TERMINI INFERIOR |

Aplicación de la norma 50131-7 conforme a las Ord. Ministeriales

EN APLICACIÓ A LA NORMA 50131-7 ACORD AMB LES ORDRES MINISTERIALS LA DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA HA DE SER LA SEGÜENT DISSENY DEL SISTEMA PLANIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA INSPECCIÓ I PROVES DOCUMENTACIÓ "TAL COM ES VA INSTAL·LAR" RECEPCIÓ CERTIFICATS I MANTENIMENTS REALITZATS

*CRA : CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

NORMATIVA ESTABLIMENTS GRAU III

| | |
|---|--|
| ESTABLIMENTS ALS QUE AFECTA LA NORMATIVA DE GRAU III | RISC MIG/ALT, PER A ESTABLIMENTS OBLIGATS A DISPOSAR DE MESURES DE SEGURETAT, AIXÍ COM INSTAL·LACIONS COMERCIALS QUE LA SEVA ACTIVITAT HO RECOMANI |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | JOIERIES, GALERIES D' ART, COMERÇOS D' ANTIGUITATS , MUSEUS, ADMINISTRACIONS DE LOTERIA, ARMERIES, ADMINISTRACIONS DE LOTERIA AMB SISTEMA DE PORTES RESCLOSA, ESTACIONS DE SERVEI, SUBMINISTRES DE CARBURANT. |
| | LAS CAIXES FORTES HAN DE COMPLIR ELS REQUERIMENTS ESTABLERTS A L' ORDRE MINISTERIAL 3171 INT/317/2011 CAPÍTOL II ARTICLE 9 PUBLICAT AL BOE EL 18 DE FEBRER DE 2011 EL GRAU DE SEGURETAT PER LES CAIXES FORTES HA DE SER GRAU IV SEGONS NORMA UNE-EN 1143-1 HAURAN DE TENIR COM A MÍNIM LA PROTECCIÓ D' UN DETECTOR SÍSMIC CONECTAT A LA ALARMA DEL ESTABLIMENT I UN DISPOSITIU DE BLOQUEIG I OBERTURA RETARDADA DE COM A MÍNIM 10' |
| | LES CENTRALS D' ALARMA HAN D' ESTAR OBLIGATÒRIAMENT CONECTADES A UNA CRA* EN UN TERMINI DE TEMPS MÀXIM DE 2 ANYS |

| ESTABLIMENT | MESURES GENERALS | MESURES A LA CAIXA FORTA |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| JOIERIES | ELECTRÒNIQUES (10 ANYS) | ELECTRÒNIQUES (10 ANYS) |
| GALERIES D' ART | CONNEXIÓ CRA* (2 ANYS) | DISPOSITIU DE BLOQUEIG |
| ADMINISTRACIONS DE LOTERIA | POLSADORS D' ATRACAMENT | SISTEMA D' OBERTURA RETARDADA >10' |
| BOTIGUES D' ANTIGUITATS | DISPOSITIUS ELECTRÒNICS | DETECTOR SÍSMIC |
| MUSEUS | REGISTRE D' IMATGES (2 ANYS) | REGISTRE D' IMATGES (2 ANYS) |
| | EMMAGATZEMAMENT MÀXIM 30 D | EMMAGATZEMAMENT MÀXIM 30 D |
| | PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI | PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI |
| | RETARD D' ACCÉS >10' | RETARD D'ACCÉS >10' |
| | RÈTOLS D' AVÍS | RÈTOLS D' AVÍS |
| | ELECTRÒNIQUES (10 ANYS) | ELECTRÒNIQUES (10 ANYS) |
| ESTACIONS DE SERVEI | CONNEXIÓ CRA* (2 ANYS) | DISPOSITIU DE BLOQUEIG |
| SUBMINISTRES DE COMBUSTIBLE | | SISTEMA DE OBERTURA RETARDADA >10' |
| | | DETECTOR SÍSMIC |
| | | REGISTRE D' IMATGES (2 ANYS) |
| | | EMMAGATZEMAMENT MÀXIM 30 D |
| | | PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI |
| | | RETARD D'ACCÉS >10' |
| | | RÈTOLS D' AVÍS |
| | | CONNEXIÓ CRA* |
| | ELECTRÒNIQUES (10 ANYS) | ELECTRÒNIQUES (10 ANYS) |
| ADMINISTRACIONS DE LOTERIA | DETECCIÓ DE MASSA METÀL·LICA | DISPOSITIU DE BLOQUEIG |
| AMB SISTEMA DE PORTES | BLOQUEIG D' ANCORATGE AUTOMÀTIC DE | SISTEMA DE OBERTURA RETARDADA >10' |
| RESCLOSA | PORTES | DETECTOR SÍSMIC |
| | DESBLOQUEIG DEL SISTEMA EN CAS D'INCENDI O CATÀSTROFE | REGISTRE D' IMATGES (2 ANYS) |
| | DETECTORS DE PRESENCIA O SÒCOL | EMMAGATZEMAMENT MÀXIM 30 D |
| | SENSIBLES A LA VIA DE SORTIDA QUAN | PROTECCIÓ CONTRA ROBATORI |
| | UTILITZI EL SISTEMA DE DOBLE VIA | RETARD D'ACCÉS >10' |
| | CONNEXIÓ CRA* (2 ANYS) | RÈTOLS D' AVÍS |
| | | CONNEXIÓ CRA* |

*CRA : CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS